SEDEA PRO®
Votre environnement **connecté et sécurisé**

NOTICE D'INSTALLATION

no-286134-2103-amplificateur-multibandes-4 entrées

Recommandations de sécurité

- Ne pas ouvrir/démonter cet appareil : faites appel à un personnel qualifié pour une éventuelle réparation
- Ne pas utiliser d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de cet appareil
- Ne pas exposer à des températures élevées, ne pas mettre cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur
- Ne pas placer cet appareil près d'une source d'eau ou d'humidité
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé en particulier au niveau des connecteurs ou prises.
- Pour débrancher l'appareil, ne pas tirer sur le câble d'alimentation mais sur la prise. Si le câble est endommagé, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.
- L'appareil ne disposant pas d'interrupteur marche/arrêt, la prise du réseau d'alimentation secteur doit demeurer aisément accessible.

Amplificateur multibandes 4 entrées - 38 dB

Caractéristiques techniques :

- Entrées : 2 entrées UHF
  1 entrée BIII (DAB)
  1 entrée FM
- Sorties : 1 sortie
  1 sortie TEST (-30 dB)
- Bande passante UHF 1 & 2 : 470 – 694 MHz
- Bande passante BIII (DAB) : 170 – 250 MHz
- Bande passante FM : 88 - 108 MHz
- Gain : UHF 1 & 2 : 38 dB
  BIII (DAB) : 28 dB
  FM : 18 dB
- Plages de réglage du gain : 0 à 20 dB
- Niveau max. de sortie : 119 dBµV
- Passages de courant pour entrées UHF 1&2 : 12 Vcc 60 mA
- Connecteurs : Type F
- Tension secteur : 230 VAC (50 Hz)
- Consommation : 8 W



Mise à la terre

Distribution Répartition signaux

Amplificateur d'amorce classe RE-D : L1 :
La sélectivité de cet amplificateur permet la réjection des signaux inférieurs à 470 MHz et supérieurs à 700 MHz (évite les perturbations des signaux téléphoniques 5G - LTE700). Ce produit peut être utilisé dans un environnement où les Fréquences de téléphonie mobiles sont supérieures à 700MHz (signaux LTE-700 Bande 28 et LTE-800 bande 20) et inférieurs à 470MHz.

Conditions de garantie :

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la durée de la garantie.

Déclaration de conformité :

Le soussigné, SEDEA, déclare que l'équipement radioélectrique du type amplificateur multibandes est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité peut être consulté sur notre site internet en saisissant la référence du produit dans la barre de recherche de notre support technique :
https://www.sedea-pro.fr/support-technique/

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

HOTLINE
03 20 96 59 91

SEDEA
Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex

Recyclage :

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaitre les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

Photos, images et documentation non contractuelles - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis. Tous droits de reproduction réservés textes, photos et illustrations.